

LEADER 400 START



- Caricabatterie e avviatore: carica di batterie WET/START/STOP e avviamento di qualsiasi tipo di motore a benzina e diesel fino a 70 hp da 12/24V.
- Selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido.
- Visualizzazione della corrente di carica e di avviamento.
- Protezione contro i sovraccarichi ed inversione di polarità.

DATI TECNICI

CODICE	807551	TENSIONE CARICA/AVVIAMENTO	12 / 24 V	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	20 Ah
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE CARICA EFFICACE	45 A	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	700 Ah
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	31 A	POSIZIONI DI REGOLAZIONE	3
POTENZA ASSORBITA CARICA	1 kW	CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29	180 A	DIMENSIONI (LxWxH)	26,5 x 34,5 x 23 cm
POTENZA ASSORBITA AVV.TO	6,4 kW	CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX	300 A	PESO	10,9 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

123425	CAVO 10 MMQ 2 M
712001	COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A
712002	COLORADO 150R PINZA POSITIVO 150A
120825	CAVO TW05V-F 1X010 L=02.00M-OCCHIELLO

ACCESSORI OPTIONAL

FUSIBILI CARICABATTERIE	
802259	FUSIBILI LAMELLA 50A 20 PZ

DESCRIZIONE

Carica batterie e avviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12V/24V e l'avviamento di qualsiasi tipo di motore a benzina e diesel fino a 70 hp.

Caratteristiche:

- selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido
- visualizzazione della corrente di carica e di avviamento
- protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI